

FICHE PRATIQUE

Lire son tableau électrique

Comprendre ce que contient votre tableau pour réagir vite et en sécurité.



Photo Legrand



Ce que vous y trouvez

- **Disjoncteur général** : près du compteur, il coupe toute la maison
- **Interrupteurs différentiels 30 mA** : avec bouton « T », ils protègent les personnes
- **Disjoncteurs divisionnaires** : un par circuit (prises, éclairage, four...)
- Parfois un **contacteur heures creuses** pour le chauffe-eau, et un **parafoudre**



Ce qui doit vous alerter

- Un tableau **chaud**, une odeur de brûlé
- Des **fusibles** au lieu de disjoncteurs
- Pas de différentiel 30 mA
- Aucune étiquette sur les disjoncteurs
- Plus de place pour un nouveau circuit



Le repérage

- Chaque disjoncteur doit porter une **étiquette** : « Prises cuisine », « Chambre 1 »...
- Pas d'étiquettes ? Coupez un disjoncteur, notez ce qui s'éteint, recommencez
- Gardez le schéma de votre installation près du tableau



Le contacteur heures creuses

- **Auto** : le chauffe-eau chauffe en heures creuses, c'est la position normale
- **Marche forcée (I)** : pour chauffer tout de suite, à remettre ensuite sur Auto
- **Arrêt (0)** : en cas de longue absence



Ce que nous vérifions lors de notre passage

- L'état et l'échauffement du tableau
- Le bon calibre de chaque protection
- Le repérage de tous les circuits
- La place disponible pour vos projets

Demandez une visite sur japel-elec.com ou au **03 44 78 41 32**.



À ne jamais faire

- **Remplacer un disjoncteur par un plus gros** pour qu'il saute moins : le fil n'est pas prévu pour, il chauffe.
- **Démonter le capot** du tableau : derrière, les parties sont sous tension.
- **Un disjoncteur chaud, qui grésille ou noirci** : appelez-nous.